


## المعلومات التكميلية

---

جهاز وحدة التحكم الرئيسية

**VL-MVN511** رقم الموديل



تقوم هذه الوثيقة بتوفير المعلومات المتعلقة باستخدام المنتج كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. حيث تعنى بتكميل المعلومات الموجودة في تعليمات التشغيل الخاصة بالمنتج.

## ١.١ المقدمة

يمكن استخدام جهاز وحدة التحكم الرئيسية الخاص في VL-MVN511 (الذي يشار إليه لاحقاً باسم "وحدة التحكم الرئيسية") كجزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق. إذا كانت وحدة التحكم الرئيسية جزءاً من نظام كهذا، فقد تختلف المميزات المتوفرة والإعدادات والعمليات قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية. يرجى العودة إلى المعلومات في هذه الوثيقة للحصول على معلومات حول هذه الاختلافات.

## ٢.١ زوار الردهة

يمكن للزوار استخدام محطة الردهة للاتصال بغرفتك. اعتماداً على إعدادات النظام، يمكن للزوار سواء الاتصال على وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك بشكل مباشر، أو الاتصال بالمستقبل. إذا قام المستقبل بالرد على المكالمات، فيمكن للمستقبل الاتصال والتحدث معك قبل السماح للزائر من الدخول للمبنى.

## صور الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة

عندما يقوم الزائر باستعمال محطة الردهة للاتصال بك، يمكنك عرض الصورة من الكاميرا المدمجة بمحطة الردهة.

## ملاحظة:

- من الممكن عرض الصور من الكاميرا الخاصة بمحطة الردهة بصورة حية من قبل موظفي المنشأة، ويمكن تسجيلها لمشاهدتها لاحقاً من قبل مديري المبنى.

## التبديل إلى كاميرا أخرى

قد يتم توصيل كاميرا مراقبة خارجية إلى محطة الردهة. في هذه الحالة، يمكنك عرض الصور من الكاميرا الخارجية بينما تقوم بالتحدث مع الزائر أو مراقبة كاميرا محطة الردهة.

للتبديل بين صور كاميرا محطة الردهة والكاميرا الخارجية، اضغط

Camera و Lobby.

## مزايا واسع /زوم

لا يمكنك تغيير موضع الزوم عند مراقبة كاميرات محطة الردهة. (تقوم إعدادات النظام بتحديد موضع الزوم لكل محطة ردهة.)

## فتح باب

قد يكون القفل الكهربائي متصلاً بمحطة ردهة. في هذه الحالة، يمكنك فتح باب المدخل بينما تقوم بالتحدث مع الزائر.

لفتح باب المدخل بينما تقوم بالتحدث مع الزائر، قم بالضغط على .

## إذن المصعد

قد يكون متحكم المصعد متصلاً بالنظام. في هذه الحالة، يتم السماح للزوار باستخدام المصعد لزيارة الطابق الخاص بك بعد قيامك بفتح باب المدخل. اعتماداً على الكيفية التي تم تهيئتها النظام بها من قبل مدير المبنى، فلن يتم السماح للزائر باستخدام المصعد للطوابق الأخرى.

## ٣.١ هواتف الامتداد الخاصة بمجمع الشقق (المحطات الطرفية)

يمكن دمج نظام الاتصال الداخلي بالفيديو المثبت داخل المبنى الخاص بك مع نظام هاتف ما. في هذه الحالة، يمكنك استخدام وحدة التحكم الرئيسية لإجراء واستقبال المكالمات من وإلى هواتف الامتداد المثبتة داخل المبنى. تم تخصيص هواتف الامتداد أسماء تم برمجتها مسبقاً، مثل RECEPTION و SECURITY OFFICE.

## ملاحظة:

- للحصول على معلومات حول هواتف الامتداد المتاحة في المبنى الخاص بك، يرجى الاتصال بموظفي المنشأة.

## لإجراء مكالمات إلى هاتف الامتداد

١. اضغط على [TALK].
٢. قم باختيار هاتف الامتداد المرغوب.
  - يتم عرض ما يصل إلى ٤ هواتف امتداد.
٣. اضغط على [موافق] ← [نعم].
٤. عند الانتهاء، اضغط على [OFF].

## للرد على مكالمات من هاتف الامتداد

- عندما تتلقى مكالمات من هاتف امتداد، ترن وحدة التحكم الرئيسية وتعرض الاسم الخاص بهاتف الامتداد.
١. اضغط على [TALK].
  ٢. عند الانتهاء، اضغط على [OFF].

## ٤.١ المكالمات الطارئة


قد يتم توصيل مستشعر، مثل مستشعر الدخان أو مستشعر تسرب المياه، أو زر الاتصال بوحدة التحكم الرئيسية. إذا تم تشغيل المستشعر، تستطيع وحدة التحكم الرئيسية لديك الاتصال بموظفي المنشأة لإصدارهم بالوضع. يطلق على هذا "مكالمة طارئة".

عندما يتم الرد على المكالمات الطارئة، يمكنك حينها التحدث مع موظفي المنشأة. عندما تكون المكالمات الطارئة جارية، ستضيء شاشة وحدة التحكم الرئيسية باللون الأحمر.

## ٥.١ أجراس الباب

قد يكون جرس الباب متصلاً بوحدة التحكم الرئيسية لديك. في هذه الحالة، ستقوم وحدة التحكم الرئيسية بالرنين عند ضغط أحدهم على زر جرس الباب.

عندما يكون جرس الباب متصلاً بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك، قم بتهيئة وحدة التحكم الرئيسية كما يلي.

القائمة العلوية ←  ← "الأجهزة المتصلة" ← "هاتف الباب" ← "قم باستخدام جرس الباب".

## ٧.١ الشروط والقيود الخاصة في النظام

إذا كانت وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك جزء من نظام الاتصال الداخلي بالفيديو الخاص في مجمعات الشقق، يرجى ملاحظة الشروط والقيود الخاصة في النظام.

- إذا تم تهيئة طرف توصيل طارئ للنظام، فستكون أطراف التوصيل **IN1** و **IN2** غير متاحة في وحدة التحكم الرئيسية، ويمكن توصيل مستشعر واحد بأطراف التوصيل **IN3** و **IN4**.
- يتم فصل كافة جلسات المكالمات والمراقبة تلقائيًا بعد مدة من الوقت التي تم برمجتها مسبقًا.
- يمكن التعامل مع اتصال واحد أو جلسة مراقبة في وقت واحد. ستعمل المكالمات المتتابعة على فصل المكالمات الحالية (إذا كانت المكالمات الحالية تتمتع بأولوية منخفضة)، أو لن يتم توصيلها (إذا كانت المكالمات الحالية تتمتع بأولوية عليا).

المراقبة

الأولوية المنخفضة

مكالمات عامة

(الرددة إلى وحدة التحكم الرئيسية،  
وحدة التحكم الرئيسية إلى هاتف  
الامتداد، إلخ)

الأولوية المتوسطة

المكالمات الطارئة

الأولوية العليا

## ٦.١ دمج الجهاز المحمول

يتيح لك تطبيق [الهاتف الداخلي بالفيديو] استخدام جهازك المحمول كامتداد لوحدة التحكم الرئيسية.

### المميزات الرئيسية

- الرد على المكالمات وعرض الصور من محطة الرددة وهواتف الباب
- مراقبة الصور من هواتف الباب
- تهيئة إعدادات الإشعار بالبريد الإلكتروني

### ملاحظة:

- لا يدعم تطبيق [الهاتف الداخلي بالفيديو] المميزات التالية.
  - مراقبة محطة الرددة
  - التبديل لكاميرا أخرى بينما تقوم بالتحدث أو المراقبة
  - المكالمات الطارئة
- للحصول على أحدث المعلومات حول تطبيق [الهاتف الداخلي بالفيديو] والأجهزة المتوافقة، قم بزيارة الموقع التالي.



<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/smartphone/>

## ٨.١ المعلومات المتعلقة بالإعدادات المتوفرة

تختلف الإعدادات المتوفرة الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية الخاصة بك قليلاً عن المعلومات الموضحة في تعليمات التشغيل الخاصة بوحدة التحكم الرئيسية. تم الإشارة إلى الاختلافات باللون الأحمر. للحصول على قائمة بكافة الإعدادات الأخرى المتوفرة، يرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل.

ملاحظة:

- في الجدول التالي، يشار إلى الإعدادات الافتراضية من خلال < >.

اسم البنود: "الإعدادات المبدئية"

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
—	—	—	الردمة (لا يمكن اختيارها)	إعدادات موضع الزوم
—	—	—	هاتف الباب	
—	—	—	الردمة (لا يمكن اختيارها)	إعدادات واسع / زوم
— زوم — <واسع>	—	— عند حضور الزائرين — عند المراقبة	هاتف الباب	

اسم البنود: "نغمة الرنين"

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
— <عادي> — تكرار	—	— <الصوت ١> — الصوت ٢ — الصوت ٣	الردمة	نغمة الرنين
— <عادي> — تكرار	—	— الصوت ١ — <الصوت ٢> — الصوت ٣	هاتف الباب	

اسم البنود: "الأجهزة المتصلة"

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
—	—	—	الردمة (لا يمكن اختيارها)	توصيلات هاتف الباب
— تم توصيل الجهاز — <الرصد التلقائي> — لم يتم توصيل الجهاز — قم باستخدام جرس الباب	—	—	هاتف الباب	

# ١. المعلومات التكميلية

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
—	—	—	الردمة (لا يمكن اختيارها)	قفل كهربائي
— فك القفل المخصص ١ للثنائي < — فك القفل المخصص ٧ للثنائي >	— التوصيل بالصندوق البديل (١) — التوصيل بالصندوق البديل (٢) — التوصيل بهاتف الباب — <لا يوجد توصيل >	— قفل الباب الكهربائي — قفل بوابة المركبة الكهربائي	هاتف الباب	
— <تفعيل > — تعطيل	—	—	الردمة (لا يمكن اختيارها)	الإضاءة التلقائية
	—	— عند حضور الزائرين — عند المراقبة	هاتف الباب	

اسم البند: "الشبكة"

الإعدادات	القائمة الفرعية			
	٤	٣	٢	١
— <تشغيل > — إيقاف	—	—	الردمة	اختيار طريقة الإشعار
— <تشغيل > — إيقاف	—	—	هاتف الباب	
— <تشغيل > — إيقاف	—	—	الطارئ*١	
— <تشغيل > — إيقاف	—	—	المستشعر*٢	

\*١ إذا لم يتم تهيئة طرف توصيل طارئ للنظام، يتم عرض "المستشعر ١".

\*٢ إذا لم يتم تهيئة طرف توصيل طارئ للنظام، يتم عرض "المستشعر ٢".

