


Ana Monitör İstasyonu
Model No. **VL-MVN511**



1. Ek bilgi

1.1 Giriş

VL-MVN511 ana monitör istasyonu (bundan böyle "ana monitör" olarak anılacaktır) bir Apartman Daireleri için Video İnterkom Sistemi parçası olarak kullanılabilir. Ana monitörünüz bu tür bir sistemin parçasıysa, mevcut özellikler, ayarlar ve işlemler ana monitörün Kullanım Talimatları kısmında açıklanan bilgilerden farklılık gösterir. Bu farklılıklar hakkında daha fazlasını öğrenmek için lütfen bu belgedeki bilgilere bakınız.

1.2 Lobi ziyaretçileri

Ziyaretçiler odanızı aramak için lobi istasyonunu kullanabilir. Sistem ayarlarına bağlı olarak, ziyaretçiler doğrudan ana monitörünüzü veya resepsiyonisti arayabilir. Bir resepsiyonist aramaya cevap verirse, resepsiyonist ziyaretçiyi binaya almadan önce sizi arayabilir ve bu durumu sizinle teyit etmek isteyebilir.

Lobi istasyonu kamera görüntüleri



Bir ziyaretçi sizi aramak için lobi istasyonunu kullanırsa, lobi istasyonunun dahili kamerasından bu görüntüyü takip edebilirsiniz.

Not:

- Lobi istasyonu kamerasından gelen görüntüler tesis personeli tarafından canlı izlenebilir ve bina müdürü tarafından daha sonra izlenmesi için kaydedilebilir.

Diğer kamera geçiş

Lobi istasyonuna harici bir güvenlik kamerası bağlanabilir. Böylece ziyaretçi ile konuşurken veya lobi istasyonu kamerasından izleme yaparken harici kameradan gelen görüntülere de bakabilirsiniz.


Lobi istasyon kamerası ve harici kamera görüntüsü arasında geçiş yapmak için  Camera ve  Lobby öğesine basın.

Uzaklaştırma/yakınlaştırma özelliği

Lobi kamerasından izleme yaparken yakınlaştırma konumunu değiştiremezsiniz. (Yakınlaştırma konumu sistem ayarları tarafından her lobi istasyonu için ayrıca belirlenir.)

Kapıyı açma

Lobi istasyonuna elektrikli bir kilit bağlanabilir. Böylece ziyaretçi ile konuşurken giriş kapısını açabilirsiniz.

Ziyaretçi ile konuşurken kapıyı açmak için  öğesine basın.

Asansör izni

Sisteme bir asansör kumandası bağlanabilir. Böylece ziyaretçilere kapıyı açtıktan sonra sizin katınıza gelebilmeleri için asansörü kullanma izni verebilirsiniz. Bina müdürü tarafından sistemin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ziyaretçiye diğer katlara girme izni verilmez.


1.3 Apartman daireler için dahili telefonlar (terminaller)

Binanıza kurulan video interkom sistemi telefon sistemiyle entegre edilebilir. Böylece binanıza kurulan dahili telefondan gelen aramalara ana monitörle cevap verebilir ve arama yapabilirsiniz. Dahili telefonlara RECEPTION ve SECURITY OFFICE gibi önceden programlanmış isimler verilir.

Not:


- Binanızda bulunan dahili telefonlar hakkında bilgi almak için tesis personeli ile görüşün.

Dahili telefonu arama

-  TALK düğmesine basın.
- İstenilen dahili telefonu seçin.
 - 4'e kadar dahili telefon görüntülenebilir.
- [OK]** → **[Yes]** öğesine basın.
- Bittiğinde, **[OFF]** öğesine basın.

Dahili telefondan gelen aramaya cevap verme

Dahili telefonundan arama geldiğinde, ana monitör çalar ve dahili telefonun ismini gösterir.

-  TALK düğmesine basın.
- Bittiğinde, **[OFF]** öğesine basın.

1.4 Acil durum aramaları

Duman detektörü, su kaçağı detektörü veya arama düğmesi gibi bir sensör ana monitörünüze bağlanabilir. Sensör tetiklenirse, ana monitörünüz otomatik olarak durumu haber vermek için tesis personelini arar. Buna "acil arama" denir. Acil aramaya cevap verilirse, tesis personeli ile konuşabilirsiniz. Bir acil arama yapılırken ana monitör ekranı kırmızı yanacaktır.


Not:

- Acil çağrı özelliğini kullanmak için, yukarıda sıralanmış sensörler/düğmeler, IN1 ve IN2 terminallerine bağlanmış olmalıdır. (Eğer bir sensör/düğme başka terminallere bağlanmışsa bu özellik çalışmaz.)

1.5 Kapı zili

Ana monitörünüze bir kapı zili bağlanabilir. Böylece birisi kapı zili düğmesine bastığında ana monitör çalacaktır.

Ana monitörünüze bir kapı zili bağlandığında, ana monitör şu şekilde yapılandırılır.

Üst menü →  → "Bağlı cihazlar" → "Kapı telefonu bağlantısı" → "Kapı telefonu" → "Kapı zilini kullanın".

1.6 Mobil cihaz entegrasyonu

[Video Intercom] uygulaması mobil cihazınızı ana monitörün bir uzantısı olarak kullanmanızı sağlar.

Ana özellikler

- Lobi istasyonundan ve kapı telefonundan gelen aramaları cevaplama ve görüntüleme
- Kapı telefonundan gelen görüntüyü görüntüleme
- E-posta bildirim ayarlarını yapma

Not:

- **[Video Intercom]** uygulaması aşağıdaki özellikleri desteklemez.
 - Lobi istasyonunu görüntüleme
 - Konuşurken veya görüntüleme yaparken başka bir kameraya geçiş
 - Acil durum aramaları
- **[Video Intercom]** uygulaması ve uyumlu cihazlar hakkında en güncel bilgileri almak için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.



<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/smartphone/>

1.7 Sistem koşulları ve sınırlamaları

Ana monitörünüz bir Apartman Daireleri için Video Interkom Sistemi parçası ise aşağıdaki sistem koşullarını ve kısıtlamalarını dikkate alın.

- Önceden programlanmış olan zaman aşımı gerçekleştiğinde tüm arama ve görüntüleme bağlantısı otomatik olarak kesilir.
- Aynı anda sadece bir arama ya da izleme gerçekleştirilebilir. Sonraki aramalar mevcut aramanın bağlantısını kesecek (mevcut aramanın önceliği düşük ise) veya bağlanmayacaktır (mevcut aramanın önceliği yüksek ise).

Düşük öncelik

İzleme

Orta öncelik

Genel aramalar
(lobiden ana monitöre, ana monitörden dahili telefona vs.)

Yüksek öncelik

Acil durum aramaları

1. Ek bilgi

1.8 Mevcut ayarlar hakkında bilgi

Ana monitörünüz için mevcut ayarlar ana monitörün Kullanım Talimatları kısmında açıklanan bilgiden farklılık gösterebilir. Farklılıklar aşağıda kırmızı ile belirtilmiştir. Diğer ayarların bir listesi için bkz. Kullanım Talimatları.

Not:

- Aşağıdaki tabloda, varsayılan ayarlar < > ile gösterilir.

Öge adı: “Başlangıç ayarları”

Alt-menü				Ayarlar
1	2	3	4	
Zoom konumu ayarı	Lobi (Seçilemez)	—	—	—
	Kapı telefonu	—	—	—
Geniş/Zoom ayarları	Lobi (Seçilemez)	—	—	—
	Kapı telefonu	- Ziyaretçiler geldiğinde - İzleme sırasında	—	- Zoom - <Geniş>

Öge adı: “Zil sesi”

Alt-menü				Ayarlar
1	2	3	4	
Zil sesi	Lobi	- <Ses 1> - Ses 2 - Ses 3	—	- <Normal> - Tekrarla
	Kapı telefonu	- Ses 1 - <Ses 2> - Ses 3	—	- <Normal> - Tekrarla

Öge adı: “Bağlı cihazlar”

Alt-menü				Ayarlar
1	2	3	4	
Kapı telefonu bağlantısı	Lobi (Seçilemez)	—	—	—
	Kapı telefonu	—	—	- Cihaz bağlı - <Otomatik algılama> - Cihaz bağlı değil - Kapı zilini kullanın

Alt-menü				Ayarlar
1	2	3	4	
Elektrikli kilitlet	Lobi (Seçilemez)	—	—	—
	Kapı telefonu	<ul style="list-style-type: none"> - Elektrikli kapı kilidi - Elektrikli araç kapısı kilidi 	<ul style="list-style-type: none"> - Röle kutusu (1)'e bağlan - Röle kutusu (2)'e bağlan - Kapı telefonuna bağlan - <Bağlantı yok> 	<ul style="list-style-type: none"> - <Kilidi 1 saniye boyunca aç> - Kilidi 7 saniye boyunca aç
Otomatik aydınlatma	Lobi (Seçilemez)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <Etkinleştir> - Devredışı bırak
	Kapı telefonu	<ul style="list-style-type: none"> - Ziyaretçiler geldiğinde - İzleme sırasında 	—	

Öge adı: "Ağ"

Alt-menü				Ayarlar
1	2	3	4	
Bildirim seçimi	Lobi	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <Açık> - Kapalı
	Kapı telefonu	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <Açık> - Kapalı
	Acil ^{*1}	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <Açık> - Kapalı
	Sensör ^{*2}	—	—	<ul style="list-style-type: none"> - <Açık> - Kapalı

*1 Sistem için hiçbir acil terminal yapılandırılmazsa, "Sensör 1" görüntülenir.

*2 Sistem için hiçbir acil terminal yapılandırılmazsa, "Sensör 2" görüntülenir.

