

Eski Ekipmanın İmhası (Sadece Avrupa Birliği ve geri dönüşüm sistemlerinin olduğu ülkeler için)



Ürünler, ambalajlar ve/veya ilgili belgelerdeki bu sembol (①), kullanılmış elektrikli ve elektronik ürünlerin genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir. Eski ürünlerin uygun şekilde işlem görmesi, geri kazanılması ve geri dönüşümü için, bunları ulusal yönetmeliklerle uyumlu olarak geçerli toplama noktalarına götürün. Bunları doğru şekilde imha ederek, değerli kaynaklardan tasarruf etmeye ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki negatif etkilerin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Toplama ve geri dönüşüm hakkında daha fazla bilgi için, yerel belediyenize başvurun. Ulusal mevzuat ile uyumlu olarak bu atıkların yanlış imhası nedeniyle ceza kesilebilir.

Avrupa Birliği Dışındaki Diğer Ülkelerde İmha İlişkin Bilgiler

Yukarıdaki sembol (①) sadece Avrupa Birliği'nde geçerlidir.

Bu ürünü imha etmek isterseniz, yerel makamlara ya da bayinize başvurun ve doğru imha metodunu öğrenin.

Panasonic

Önemli Bilgiler

Kapı İstasyonu

Model No. **VL-V555**



Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

- **Ürünün kurulumu için web sitesinde bulabileceğiniz Kurulum Kılavuzunu okuyun.**
<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/v555/>
- Bu ürünü kurmadan önce, Kurulum Kılavuzu'nun "**Önemli güvenlik bilgileri**" ve "**Kurulum**" bölümlerini dikkatle okuyun, ürün kurulumunu güvenli ve doğru şekilde gerçekleştirin.
- Bu kılavuzda kapı istasyonu "kapı telefonu" olarak tanımlanmıştır.
- Her model numarasının son eki (ör. "VL-V555EX" içinde "EX") gerekmedikçe göz ardı edilir.
- Kurulumdan sonra, bu kılavuzu müşteriye bıraktığınızdan emin olun.

Güvenliğiniz için

Ürünün düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, ağır yaralanma ve can veya mal kaybını önlemek için, ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun.

⚠ UYARI

Yangının, elektrik çarpmasının ve kısa devrelerin önlenmesi

- Kurulum çalışmasını bayiye bırakın.
Kurulum çalışması teknik ve deneyim gerektirir. Bu kurala uyulmaması yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya ürünün zarar görmesiyle sonuçlanabilir. Bayiye başvurun.
- Bu ürünü parçalarına ayırmaya ya da modifiye etmeye çalışmayın. Onarımlar için yetkili bir servis ile temasa geçin.
- Asla şimşek fırtınası esnasında kablo kurulumu yapmayın.
- Belirtilmemiş aygıtları bağlamayın.
- Güç kaynağı açıkken herhangi bir kablo bağlantısı yapmayın.
- Hortum veya başka bir nesne ile ürüne doğrudan su püskürtmeyin.
- Mevcut zill kabloları kullanıldığında, bunların AC gerilim taşıması muhtemeldir. Yetkili servis ile temasa geçin.

⚠ DİKKAT

Elektrik çarpmasının önlenmesi

- Eğer kablolama yer altındaysa, yer altına herhangi bir bağlantı yapmayın.
- Eğer kablolama yer altındaysa, bir koruma borusu kullanın.
- Eğer kablolama dış mekandaysa, bir koruma borusu veya akım koruyucu kullanın.

Yaralanmaların önlenmesi

- Ürünün duvardan düşmesini önlemek için kurulumu bu kılavuzdaki talimatlara uyarak güvenli bir şekilde yapın. Alçı panel, hafif gaz beton (ALC), beton blok veya tahta panel gibi düşük dayanımlı duvarlara (18 mm'den ince) kurulumdan kaçınınız.

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
<http://www.panasonic.com>






© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2016



PNQW5159ZA

#PNQW5159ZA C0816MG0

Kurulum için birlikte verilen aksesuarlar

				
Montaj tabanı x 1	Vidalar x 4 (4 mm x 12 mm)	Vidalar x 2 (3,8 mm x 20 mm)	İsim plakası x 2 (1 adet yedek dahil)	Altıgen anahtar x 1

*1 Sadece VL-V555BX/SX modelleri

Önemli:

- **Kapı telefonunu kurmak ve yapılandırmak için aşağıdaki ilave öğelere ihtiyacınız olacaktır. [Lokal olarak temin edilir]**


- Vida x 2 (montaj tabanı için): Sadece VL-V555EX/FX modelleri Vidaları (→ sağdaki resim) montaj alanı malzemesi, yapısı, sağlamlığı ve diğer faktörlere göre ve monte edilecek nesnelerin toplam ağırlığına göre hazırlayın.
- Kablolara (kapı telefonu ve diğer bağlantılar için): Uygun teknik özelliğe sahip kabloları hazırlayın.



Not:

- Sorun olması halinde öncelikle ekipman tedarikçinize başvurmalısınız.
- Sadece VL-V555EX/FX/BX modelleri: R&TTE Direktifi ile ilgili bilgiler için lütfen Video İnterkom Sistemi Kullanım Talimatları içindeki "Genel bilgiler" bölümüne bakın.
- Verilen kılavuzlardaki resimler gerçek üründen biraz farklı olabilir.

Kontrollerin yerleri



- 1 Mercek kapağı
- 2 LED ışıklar
 - Ziyaretçinin yüzünün karanlıkta görülebilmesi amacıyla ziyaretçi yüzünü ya da kapı telefonu önündeki alanı aydınlatmak için kullanılır.
- 3 İsim plakası (birlikte verilen aksesuar)
 - Kapı telefonunu takarken gerektiğinde takılabilir.
- 4 Mikrofon
- 5 Kamera merceği
- 6 Hoparlör
- 7 Arama düğmesi ve göstergesi (kırmızı)
 - Güç açırken kırmızı yanar.

Kapı telefonu görüntü kalitesi

Aşağıdaki olaylar gerçekleşebilir. Bunlar arıza değildir.

- Kamera merceğine güneş ışığı gibi güçlü ışıklar doğrudan gelirse, yansıya ışıktan kaynaklanan renk düzensizlikleri ya da görüntüde beyaz çizgiler veya daireler oluşabilir.
- Kamera merceğinin özelliklerinden ötürü görüntüler bozuk görünebilir.
- Kapı telefonu çevresindeki bölgede yetersiz ışık olduğunda ya da geceleri:
 - Bölgeler harici lamba ile aydınlatılır ya da beyaz nesnelere yeşilimsi gözükebilir.

- Kapı telefonunun LED ışıkları açık olsa bile, LED ışıklardan gelen ışık görünür alanın kenarlarını aydınlatmadığından (kapı telefonunun hemen yanındaki alanlar), kişilerin yüzleri kapı telefonuna yakın olsalar bile tanınmayabilir.
(Kapı telefonu çevresindeki alana ekstra ışık koymanızı öneririz.)

Teknik özellikler

Güç kaynağı	Ana monitörün sağladığı güç
Boyutlar (mm) (yükseklik x genişlik x derinlik)	Yaklaşık 169 x 118 x 30 (çıkıntı yapan kısımlar hariç)
Kütle (ağırlık)	Yaklaşık 395 g
Çalışma ortamı	Ortam sıcaklığı: yaklaşık -15 °C ila +55 °C Bağıl nem (yoğuşmasız): en fazla %90
Görüş açısı*1	Yatay olarak: yaklaşık 170° Dikey olarak: yaklaşık 130°
Kurulum şekli	Duvara montaj (montaj tabanı sağlanır)
Gerekli minimum aydınlatma	1 lx (kamera merceğinden yaklaşık 50 cm uzakta)
Aydınlatma şekli	LED ışıklar
IP sınıfı	IP54*2
IK sınıfı	IK07 ile uyumlu

*1 VL-SVN511 serisi Video İnterkom Sistemine bağlandığında.

*2 Kapı telefonu Kurulum Kılavuzu içindeki talimatlara göre düzgün şekilde takılmışsa ve uygun sudan koruma önlemleri alınmışsa su geçirmezlik garantisi edilir.

Not:

- Tasarım ve teknik özellikler bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
- Bu kılavuzda bahsedilen adlar, şirket adları, ürün adları, yazılım adları ve logoları söz konusu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.